２線変換アダプタ
ＡＤ３１１



ピン配列表（９Ｐ）

Ｎｏ．	リード線色	信号名
1	青	アクチュエータ
2	茶	アクチュエータ
3	―	―
4	白	扉開閉信号
5	橙	扉開閉信号
6	―	―
7	黒	施解錠信号
8	―	―
9	赤	施解錠信号

閉扉時メイク

施錠時メイク

ピン配列表（２Ｐ）

Ｎｏ．	リード線色	信号名
1	白	電気錠ソレノイド
2	黒	電気錠ソレノイド

単位 mm

自動扉出力アダプター
ＡＤ２１９



ピン配列表（９Ｐ）

Ｎｏ．	リード線色
1	青
2	茶
3	―
4	白
5	橙
6	―
7	黒
8	―
9	赤

ピン配列表（９Ｐ）

Ｎｏ．	リード線色
1	青
2	茶
3	灰
4	橙
5	橙
6	―
7	黒
8	―
9	赤

単位 mm

電気錠操作盤 DS 1
ＢＡＮ－ＤＳ１



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	アウターカバー：ＡＳＡ樹脂、インナーケース：ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日塗工 Ｕ27－90Ｂ近似色）
電　源	ＡＣ100Ｖ±10％　50／60Ｈｚ　20Ｗ
重　量	1．2Ｋｇ　縮　尺　FREE　単　位　mm

電気錠操作盤 DS 2
ＢＡＮ－ＤＳ２



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	アウターカバー：ＡＳＡ樹脂、インナーケース：ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日塗工 Ｕ27-90Ｂ近似色）
電　源	ＡＣ100Ｖ±10％　50／60Ｈｚ　30Ｗ
重　量	1．5Ｋｇ　縮　尺　FREE　単　位　mm

電気錠操作盤 DS 2C
ＢＡＮ－ＤＳ２Ｃ



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	アウターカバー：ＡＳＡ樹脂、インナーケース：ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日塗工 Ｕ27-90Ｂ近似色）
電　源	ＡＣ100Ｖ±10％　50／60Ｈｚ　25Ｗ
重　量	1．5Ｋｇ　縮　尺　FREE　単　位　mm

操作表示器 SA
ＢＡＮ－ＩＳ２Ｃ．ＳＰＡ



取付方法	屋内壁面埋込取付（１個用スイッチボックス）
材　質	ステンレス
仕　上	ヘヤーライン
電　源	電気錠制御盤より供給
重　量	約70ｇ　縮　尺　FREE　単　位　mm

操作表示器 SB
ＢＡＮ－ＩＳ２Ｃ．ＳＰＢ



取付方法	屋内壁面埋込取付（１個用スイッチボックス）
材　質	ステンレス
仕　上	ヘヤーライン
電　源	電気錠制御盤より供給
重　量	約80ｇ　縮　尺　FREE　単　位　mm

電気錠操作盤 AS 4
ＢＡＮ－ＡＳ４



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	ＳＰＣＣ　ｔ1．6
仕　上	ライトイエロー（マンセル2．5Ｙ9／1近似色　半ツヤ）
電　源	ＡＣ100Ｖ±10％　50／60Ｈｚ　110ＶＡ
重　量	11Ｋｇ　縮　尺　FREE　単　位　mm

電気錠操作盤 AS 8
ＢＡＮ－ＡＳ８



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	ＳＰＣＣ　ｔ1．6
仕　上	ライトイエロー（マンセル2．5Ｙ9／1近似色　半ツヤ）
電　源	ＡＣ100Ｖ±10％　50／60Ｈｚ　220ＶＡ
重　量	17Ｋｇ　縮　尺　FREE　単　位　mm

電気錠操作盤 AS 16
ＢＡＮ－ＡＳ１６



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	ＳＰＣＣ　ｔ1．6
仕　上	ライトイエロー（マンセル2．5Ｙ9／1近似色　半ツヤ）
電　源	ＡＣ100Ｖ±10％　50／60Ｈｚ　440ＶＡ
重　量	40Ｋｇ　縮　尺　FREE　単　位　mm

電気錠操作盤 AS 24
ＢＡＮ－ＡＳ２４



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	ＳＰＣＣ　ｔ1．6
仕　上	ライトイエロー（マンセル2．5Ｙ9／1近似色　半ツヤ）
電　源	ＡＣ100Ｖ±10％　50／60Ｈｚ　660ＶＡ
重　量	80Ｋｇ　縮　尺　FREE　単　位　mm

電気錠操作盤 AS 32
ＢＡＮ－ＡＳ３２



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	ＳＰＣＣ　ｔ1．6
仕　上	ライトイエロー（マンセル2．5Ｙ9／1近似色　半ツヤ）
電　源	ＡＣ100Ｖ±10％　50／60Ｈｚ　880ＶＡ
重　量	90Ｋｇ　縮　尺　FREE　単　位　mm

電気錠操作盤 MS 1
ＢＡＮ－ＭＳ１



※２個用スイッチボックス（深彫）に取付

取付方法	深型２個用スイッチボックス取付
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	本　体：ホワイト（マンセル１０Ｙ９／０．５）近似色
電　源	ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０／６０Ｈｚ　２２ＶＡ
重　量	３００ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm